ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Переносний зарядний пристрій для електромобілів HiSmart (Type 2, 32A, 7.2kW,CEE)

SKU: EV200047

ІНДИКАЦІЯ СВІТЛОДІОДІВ (LED DISPLAY STATUS)

Стан (Condition)	Power (Живлення)	Charge (Заряд)	Fault 1 (Помилка 1)	Fault 2 (Помилка 2)
Початковий режим / Тест	Блимає (1с)	Блимає (1с)	Блимає (1с)	Блимає (1с)
Підключено (Очікування)	Світиться	Вимкнено	Вимкнено	Вимкнено
Режим зарядки	Світиться	Блимає	Вимкнено	Вимкнено
Зарядку завершено	Світиться	Світиться	Вимкнено	Вимкнено
Помилка самотестування	Світиться	Вимкнено	Світиться	Світиться
Сбій зв'язку (Communication)	Світиться	Вимкнено	Вимкнено	Світиться
Завищена/занижена напруга	Світиться	Вимкнено	Світиться	Вимкнено
Відсутнє заземлення	Світиться	Вимкнено	Вимкнено	Блимає (1с УВ / 1с ВИМК)
Перевантаження по струму	Світиться	Вимкнено	Блимає (1с УВ / 1с ВИМК)	Вимкнено
Витік струму (Leakage)	Світиться	Вимкнено	Блимає (1с УВ / 1с ВИМК)	Блимає (1с УВ / 1с ВИМК)
Захист від перегріву	Світиться	Світиться	Світиться	Світиться

⚠ Правила безпеки та застереження

- **Ризик ураження електричним струмом або опіків!**
- Пристрій не містить деталей, що обслуговуються користувачем. Не розбирайте корпус.
- Не залишайте пристрій без нагляду до початку процесу заряджання.
- Підключайте лише до мережі, захищеної пристроєм захисного відключення (ПЗВ / RCD).
- Заборонено використовувати пристрій у разі пошкодження кабелю або роз'ємів.
- **Категорично заборонено використовувати подовжувачі або перехідники.**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

1. Вставте синій силовий штекер CEE 32A у відповідну розетку з заземленням та захистом RCD.
2. Зачекайте виконання самотестування: індикатори змигнуть, після чого індикатор **Power** почне постійно світитися.
3. Підключіть зарядний пістолет Type 2 до зарядного порту електромобіля.
4. Індикатор **Charge** почне блимати — процес заряджання розпочато.
5. Після завершення заряджання індикатор **Charge** світитиметься постійно. Спочатку від'єднайте штекер від автомобіля, а потім від мережі.

СУМІСНІСТЬ З ЕЛЕКТРОМОБІЛЯМИ (TYPE 2)

Підходить для всіх електромобілів та гібридів стандарту Type 2 (IEC 62196):

Audi A3 e-tron	Jaguar I-PACE	Polestar 2
Audi e-tron / GT / Q4	Kia Niro EV / PHEV	Porsche Taycan / Panamera
BMW i3 / i3s / i4 / iX3	Kia Soul EV	Renault ZOE / Twingo ZE
BMW 330e / 530e / X5	Lexus UX300e	Skoda ENYAQ / Octavia iV
Citroen e-C4	Mercedes EQA / EQB / EQC	Smart EQ ForTwo / ForFour
DS 3 Crossback E-Tense	Mercedes EQV / C / E / S Class	Tesla Model 3 / S / X / Y
Fiat 500e Convertible	MG ZS EV	Volkswagen ID.3 / ID.4 / ID.Buzz
Ford Mustang Mach-E	Mini Cooper SE / Electric	Volkswagen e-Golf / e-Up
Honda e EV	Nissan Leaf / Ariya	Volvo XC40 / C40 / V60 / XC90
Hyundai Ioniq / Kona EV	Peugeot e-208 / e-2008	

Гарантія та сервісна підтримка

Офіційна гарантія: 24 місяці від дати покупки.

Тел: +38 044 338 60 01
www.powerplant.ua